

Cod. TERUGE001

Lettore UHF RFID **Plus RPT-100**

UHF RFID e Barcode 2 in 1



**BLUETOOTH
USB
SERIAL**



Lettore UHF RFID e Barcode:

Alternanza tra RFID e codice a barre semplice e veloce, basta scansionare i tag RFID e i codici a barre con la semplice pressione di uno dei due pulsanti, massimizzando la facilità d'uso e la produttività.

Magconn™:

Facile connessione per trasferire dati o caricare il dispositivo.

Opzioni di connettività:

Offre la flessibilità di comunicare con vari dispositivi host, abilitando la comunicazione tramite Bluetooth per i dispositivi mobili abilitati o tramite USB. Inoltre, riflette immediatamente la lettura dei risultati utilizzando l'interfaccia HID.

Modalità batch autonoma:

Se la connessione non è disponibile, la modalità batch abilita la raccolta di fino a 1000 tag RFID / codice a barre di 60 byte. Cerca selettivamente tag diversi e carica i dati sull'host dispositivo in qualsiasi momento quando la connessione torna disponibile.

Tecnologia Self Jammer Cancellation:

Con l'antenna polarizzata circolare, non vi è alcun cambiamento di intensità in ricezione anche in base alla posizione del tag, fornendo la migliore ricezione RF.

Lettura istantanea di codici a barre elettronici o stampati:

Acquisizione rapida di codici a barre 1D e 2D, anche se sporchi, danneggiati o stampati in modo scadente.

Facile da impugnare, direzionabile



Facile connessione a PC, iPhone e Smartphone Android



Cerca istantaneamente più elementi contemporaneamente



Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

Pluriservice.it

- * Caricamento ID tag su computer / PDA nel supporto del sistema operativo in modalità reale
- * Compatibile con Android, iOS e Windows (mobile, CE, PC)

Sistemi operativi supportati	Windows 10,8,7,Vista XP Mobile, CE, MAC OS X, iOS 7 e successivi, Android 6.0 e precedenti
Standard di protocollo	EPC Global Gen2 ISO 18000-6C
Chip del lettore	Impinj R2000
Display	1.3" Blue OLED
Memoria	RAM : 64KB, ROM : 512KB
Pulsanti	Power, Control, RFID Scan, Barcode Scan, Reset
Batteria	3,300 mAh Li-ion
Bluetooth	Bluetooth v4.1 Dual Mode (BT SPP, BLE, HID)
Seriale	Virtual COM (USB to Serial)
Magconn	Conforme a COM virtuale (opzione)
1D Scanner	Linear Imager
2D Scanner	Array Imager
Dimensioni	64(W)x220(H)x27(D)
Peso	246g

Accessori

Adattatore / Spina Magconn Culla (opzionale)



Cavo Magconn



Hand Strap



HID Dongle per PC (opzionale)



Neck Strap (opzionale)



Neck Strap (opzionale)



Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

Pluriservice.it